



PRODUKTDATENBLATT

Kontaktsender D22

SH281AX / SH282AX / SH283AX



D22 Kontaktsender mit Anschlussklemme für externe Sensoren. Funk-Kontaktsender mit dem bewährten Twinband-Funk. Erhältlich in den Farben Weiß, Anthrazit und Braun. Mit integriertem Sensor zur Überwachung des zugehörigen Magnetes. Dient der Detektion des Öffnens eines Fensters oder einer Tür und entsprechender Alarmauslösung. Zusätzlich können externe Sensoren angeschlossen werden. Magnet beidseitig montierbar. Programmierung direkt am Kontaktsender oder per Programmierbefehl an der Zentrale möglich. Kompatibel mit den Daitem D22 Einbruchmeldesystemen SH320AD, SH340AD und SH380AD sowie den Vorgängersystemen SP und D21.

Technische Daten:

Farben:

SH281AX = Weiß RAL 9010
SH283AX = Braun RAL 8017
SH282AX = Anthrazit RAL 7021

Montage:

Einsatz im Objekt
Montageart: Kleben und Schrauben

Stromversorgung BatLi31:

3V / 1Ah
Batteriebetriebszeit bis zu 5 Jahre (bei normalem Einsatz)

Funk:

Funkverbindung TwinBand®
Frequenzbereich und Sendeleistung:
433,050 - 434,790 MHz, 10 mW max, duty cycle: 10%
868 - 870 MHz, 25 mW max, duty cycle: 0,1%

Überwachung: Funk, Batterie, Öffnungsüberwachung, Sabotage und Fremd-Magnetfeld

4 verschiedene Alarmstufen wählbar

Betriebstemperatur -10° C bis +55° C

Sabotageschutz gegen Öffnen und gegen Abreißen

Manipulationsschutz durch Fremdmagnetfeld-Überwachung

Schutzklasse/ mechanische Schutzart IP 31 / IK 04

Sicherheitsklasse EN50131 Grade 2 gemäß EN50131-2-6

Garantie 5 Jahre

Maße (H x B x T) 126 x 26 x 20 mm

Listenpreis: 188,00 €